



## ROZVADĚČ NN ZAPÍNAČÍ BOD VO TYP ZB-FE-2D (DO 3+0)

### Základní informace

Tento malý dvoudveřový rozváděč v oceloplechové skříni je určen pro napájení maximálně tří větví veřejného osvětlení a umožňuje širokou variabilitu pro další napojení jištěných vývodů, např. světelných dopravních značek, dopravní signalizace, trvale osvětlených podchodů, osvětlení přechodů pro chodce apod. Ovládání rozváděče je ukončeno svorkovnicí s konektorem, kam je možné připojit libovolný ovládací prvek. Rozváděč je možné zapnout také ručně.

### Technický popis

Oceloplechová skříň tvoří dvě samostatně uzamykatelné části: „Měřicí“ a „Ovládací-jistící“. V : „Měřicí“ části skříně je umístěn elektroměr s hlavním jističem. V druhé části jsou namontovány řídící a jistící prvky a přípojné svorky podle průřezu připojovaného vodiče. Ovládání rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení. Standardní provedení je pro 1 až maximálně 3 směry, s možností připojení jedné další ovládané větve. Rozváděč je možno dále vybavit dle přání zákazníka. Konstrukce umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně zapustit do obvodového zdiva objektu či do pilíře vyzdřeného z cihel. Pro samostatné umístění lze instalovat na nerezový podstavec.

### Základní technické údaje

<b>Typ:</b>	ZB-FE-2D do 3+0
<b>Jmenovitý proud:</b>	Max. In = 80 A
<b>Dimenze jištění:</b>	Přívod standard 40 A/ C 10 kA zkrat - odolnost
<b>Počet vývodů:</b>	1+0 až 3+0, respektive až 2+1
<b>Krytí:</b>	IP 54/20
<b>Rozměry (DxŠxH):</b>	870x785x335 mm
<b>Odstín:</b>	Ral 7032

### Kontakt

**ELTODO, a.s.**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
Tel.: 261 344 030  
Fax: 261 341 557  
e-mail: [eltodo@eltodo.cz](mailto:eltodo@eltodo.cz)  
<http://www.eltodo.cz>